

Premiere Bluetooth Headset

W855BT

MORE THAN WIRELESS

Designed with your comfort in mind, the W855BT is more than just a wireless headphones. It packs a punch in audio delivery and stuns in aesthetics and finish. What more could you ask for.

Features

- **Intuitive Playback Controls**

With the on-ear playback controls conveniently positioned on the headphones, easily adjust and change music with a touch. Pause by pressing the on-ear button if your attention is needed. No fuss, no concerns.

- **Easily Switches Between Wired & Wireless**

Enable wireless Bluetooth mode or sync between NFC and enjoy your sound wirelessly. Otherwise easily connect your headphones to your device with the AUX audio cable.

- **APT-X audio decoder**

The W855BT uses an all new aptX audio codec that allows for a CD-level near-lossless compression over Bluetooth. This allows you to enjoy details in music in a wireless headset like never before.

- **All day battery**

With the W855BT you are guaranteed 20 hours of battery life that will last all day and over 400 hours in standby mode using minimal battery power when inactive.

- **Exquisitely made**

The headband and earcups are made from an aluminium-magnesium alloy ensuring complete durability and comfort. The alloy allows the headphones to be lightweight and easy to transport.

- **Charges via USB**

Easily charge your headphones via a MicroUSB or by connecting to your computer, phone charger or USB to outlet adaptor.

Specifications

Frequency response:	20Hz ~ 20kHz
Sensitivity:	103dB
Nominal impedance:	32Ω
Driver Size:	40mm
Effective range:	10m
EAN:	6923520224999 (brown) ; 6923520225217 (black)

Available Colors



W855BT
Multifunction Hi-Fi Bluetooth ακουστικό
Οδηγίες χρήσης



Καλώς ήρθατε στο Bluetooth stereo headset, W855BT. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση.

▪ Σύντομη εισαγωγή

Το W855BT είναι ένα στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth Hi-Fi. Με τον αναδιπλούμενο σχεδιασμό είναι πολύ εύκολο να το πάρετε μαζί σας. Υποστηρίζει λειτουργία κλήσης και μουσικής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη κλήση και να απολαύσετε υψηλής ποιότητας μουσική Bluetooth όπως ακριβώς θέλετε. Υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία NFC και μπορεί να συνδεθεί γρήγορα με Bluetooth κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει τη λειτουργία NFC.

▪ Πριν τη χρήση



1	Αναδιπλούμενη στέκα	7	Υποδοχή γραμμής εισόδου
2	Αριστερό ηχείο	8	Ένδειξη LED
3	Δεξί ηχείο	9	Αύξηση έντασης
4	Κουμπί MFB / ζώνη NFC	10	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
5	Μείωση έντασης ήχου	11	Υποδοχή φόρτισης
6	Κουμπί εναλλαγής: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/ Ζεύξη		



2. Φόρτιση του ακουστικού

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού έρχεται με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, πριν τη χρήση συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία για πρώτη φορά.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι χαμηλής ισχύος, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ηχητικούς τόνους κάθε 5 λεπτά και η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία του ακουστικού.

Ο τρόπος φόρτισης έχει ως εξής:

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB
2. Συνδέστε μια άλλη πλευρά του καλωδίου USB στην υποδοχή Micro USD του ακουστικού

Αναμμένο κόκκινο φως: Φόρτιση

Απενεργοποιημένο κόκκινο φως: Τερματισμός της φόρτισης

3. Θα χρειαστούν περίπου 3 ώρες για να ολοκληρωθεί η φόρτιση



Παρατηρήσεις:

- 1) Η μπαταρία είναι ανακυκλώσιμη.
- 2) Δεν πρέπει να εκτίθενται οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

▪ Ξεκινώντας

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Λειτουργίες	Διαδικασία	Λυχνία LED	Τόνος
Ενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο ON	Ανοιχτό μπλε φως σε ένα δευτερόλεπτο	Ανοιχτός
Απενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο OF	Ανοιχτό κόκκινο φως σε ένα δευτερόλεπτο	Κλειστός



Παρατήρηση: Το ακουστικό θα είναι σε κατάσταση αναμονής εάν είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένο με συσκευές.

2. Αντιστοίχιση των ακουστικών με συσκευές Bluetooth

1) Πώς να εισέλθετε σε λειτουργία αντιστοίχισης

Λειτουργίες	Διαδικασία	Λυχνία LED	Τόνος
Εισαγωγή στη λειτουργία αντιστοίχισης	Κρατήστε το πλήκτρο εναλλαγής στην εμφάνιση του Bluetooth για δύο δευτερόλεπτα	Κόκκινο και μπλε LED αναβοσβήνει σε εναλλαγή	Αντιστοίχιση

Παρατήρηση: Η λειτουργία ζεύξης θα διαρκέσει 2 λεπτά. Εάν δεν μπορούν να συνδεθούν οι συσκευές μετά από 2 λεπτά, αυτόματα θα επανέλθει στη λειτουργία αναμονής.

2) Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth μέσω Bluetooth

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού για πρώτη φορά, πρέπει να το αντιστοιχίσετε με ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth. Οι διαδικασίες αντιστοίχισης υπόκεινται σε διαφορετικά μοντέλα κινητών τηλεφώνων. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου σας για περισσότερες πληροφορίες. Οι γενικές διαδικασίες αντιστοίχισης είναι οι ακόλουθες:

- 1) Διατηρείτε το ακουστικό και το τηλέφωνό σας σε απόσταση 1 μέτρου κατά την αντιστοίχιση.
- 2) Κάντε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να εισάγει λειτουργία αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος εισαγωγής λειτουργία ζεύξης").
- 3) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου σας και ρυθμίστε το κινητό σας τηλέφωνο να αναζητήσει συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας και επιλέξτε "W855BT" από τη λίστα των συσκευών που εμφανίζονται.
- 4) Μετά την επιτυχή σύνδεση, το μπλε LED του ακουστικού αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα και εκπέμπει "συνδεδεμένο"

Παρατηρήσεις:

- ❖ Αν σας ζητηθεί στο κινητό σας τηλέφωνο κωδικό; ζευγαρώματος, πληκτρολογήστε "0000" και επιβεβαιώστε.
- ❖ Μετά την επιτυχία της ζεύξης, το σετ μικροφώνου-ακουστικού και το κινητό τηλέφωνο θα θυμούνται το ένα το άλλο, δεν θα χρειαστεί να ξανά αντιστοιχίσετε την επόμενη φορά. Κάθε φορά που το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, θα συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- ❖ Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο με καμία συσκευή (και είναι ήδη ενεργοποιημένο), πατήστε σύντομα οποιοδήποτε κουμπί (κουμπί MFB, κουμπί αύξησης έντασης ήχου, κουμπί μείωση έντασης ήχου), το σετ μικροφώνου-ακουστικού θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τις τελευταίες συνδεδεμένες συσκευές.



- ❖ Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού και οι συσκευές δεν είναι συνδεδεμένες λόγω υπερβολικής εμβέλειας, θα συνδεθούν αυτόματα εάν επανέλθουν πίσω στην πραγματική εμβέλεια εντός πέντε λεπτών. Αν περάσει πολύ ώρα, πιέστε σύντομα οποιοδήποτε κουμπί (κουμπί MFB, κουμπί αύξησης έντασης, κουμπί μείωσης έντασης) για να συνδεθεί ξανά.

3) Αντιστοίχιση ακουστικών με κινητό τηλέφωνο Bluetooth μέσω NFC

Το W855BT υποστηρίζει τη λειτουργία NFC και μπορεί να συνδεθεί γρήγορα με το Bluetooth κινητό τηλέφωνο μέσω NFC. Παρακαλώ ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία NFC του κινητού τηλεφώνου και ενεργοποιήστε το κουμπί του ακουστικού στη θέση ON, στη συνέχεια κρατήστε τη ζώνη NFC σε επαφή και γρήγορα θα συνδεθούν.

Παρατηρήσεις:

- Η οθόνη του κινητού τηλεφώνου πρέπει να βρίσκεται σε ξεκλειδωτή λειτουργία κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης μέσω του NFC
- Κατά την πρώτη φορά της αντιστοίχισης, παρακαλώ μην πάρετε το κινητό μακριά μέχρι το BTH068 να εισαχθεί στη λειτουργία αντιστοίχισης, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει αποτυχία.
- Η πλακέτα NFC του κινητού τηλεφώνου και του ακουστικού πρέπει να είναι να βρίσκεται σε απόσταση 1 εκατοστού κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Μπορεί να συνδεθεί μέσω NFC αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι ενεργοποιημένο αλλά μη συνδεδεμένο με συσκευές, και μπορεί να αποσυνδεθεί μέσω NFC εάν τα ακουστικά έχουν ήδη συνδεθεί με τα ακουστικά



4) Αντιστοίχιση του ακουστικού με πομπό Bluetooth μέσω Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό σε πομπό Bluetooth για να απολαύσετε μουσική ασύρματα. Με αυτό τον τρόπο πάρτε για παράδειγμα το BTT005 (πομπός Bluetooth, που δεν περιλαμβάνεται στο αξεσουάρ). Τα βήματα αντιστοίχισης έχουν ως εξής:

- 1) Κρατήστε το ακουστικό και το πομπό σας σε απόσταση 1 μέτρου κατά την αντιστοίχιση.
- 2) Εισάγετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε λειτουργία αντιστοίχισης (Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος εισαγωγής αντιστοίχισης")
- 3) Ενεργοποιήστε το πομπό Bluetooth και βάλτε το στη λειτουργία αντιστοίχισης. Θα ψάξει αυτόματα για συσκευές Bluetooth και θα στείλει αίτημα αντιστοίχισης.
- 4) Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ακουστικό εκπέμπει "Συνδεδεμένο" και το μπλε LED του ακουστικού αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.



Παρατηρήσεις:

- ❖ Ο κωδικός αντιστοίχισης του W855BT είναι "0000". Έτσι, το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί μόνο να συνδεθεί με πομπό Bluetooth, του οποίου ο κωδικός ζευγαρώματος είναι "0000".
- ❖ Αν το ζεύγος εξακολουθεί να αποτυγχάνει μετά από αρκετές δοκιμές, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του πομπού Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

5) Σύζευξη ακουστικών με πολλαπλές συσκευές μέσω Bluetooth

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές Bluetooth το πολύ. Αν θέλετε να τερματίσετε την πολλαπλή αντιστοίχιση, ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:

- 1) Αρχικά, αντιστοιχίστε και συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή Bluetooth νούμερο ένα (ανατρέξτε στην ενότητα "σύζευξη του ακουστικού με κινητό τηλέφωνο Bluetooth").
- 2) Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και εισάγετε το ξανά την λειτουργία αντιστοίχισης, αντιστοιχίστε και συνδέστε με τη συσκευή Bluetooth νούμερο δύο (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με ένα Bluetooth κινητό τηλέφωνο")
- 3) Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth νούμερο ένα για συνδεθείτε με το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού, έχει ήδη συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth ένα και δύο, το σετ μικροφώνου-ακουστικού επίσης μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με αυτές τις δύο αυτές συσκευές την επόμενη φορά.

Παρατηρήσεις:

Τα βήματα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της λειτουργίας πολλαπλών ζευγών έχουν ως εξής:

Απενεργοποίηση λειτουργίας πολλών ζευγών: το σετ μικροφώνου-ακουστικού βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μη συνδεδεμένο με τη συσκευή, πατήστε το κουμπί MFB και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για περίπου δύο δευτερόλεπτα και ακούστε τον προτρεπτικό τόνο "Απενεργοποίηση πολλών ζευγών".

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πολλαπλών ζευγών: το σετ μικροφώνου-ακουστικού βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μη συνδεδεμένο με τη συσκευή, πατήστε το κουμπί MFB και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα για περίπου δύο δευτερόλεπτα και ακούστε τον προτρεπτικό τόνο "Ενεργοποίηση πολλών ζευγών".

- ❖ Για να βελτιώσετε τη σταθεροποίηση των ακουστικών, σας προτείνουμε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλών ζευγών όταν συνδέεστε μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο.



▪ Πραγματοποιώντας κλήση με το ακουστικό

1) Βασική διαδικασία

Λειτουργίες	Κατάσταση Ακουστικού	Διαδικασία	Τόνος
Ακυρώστε μια κλήση	Κλήση	Πιέστε ελαφρά ► μια φορά	Η κλήση τερματίστηκε
Απαντήστε μια κλήση	Εισερχόμενη κλήση	Πιέστε ελαφρά ► μια φορά	Απάντηση
Απορρίψτε μια κλήση	Εισερχόμενη κλήση	Πιέστε ► για δύο δευτερόλεπτα	Απόρριψη
Τερματίστε μια κλήση	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε ελαφρά ► μια φορά	Η κλήση τερματίστηκε
Αύξηση ήχου κλήσης	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε ελαφρά το κουμπί έντασης '+'	Δ/Α
Μείωση ήχου κλήσης	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε ελαφρά το κουμπί έντασης '-'	Δ/Α
Μεταφορά κλήσης στο κινητό τηλέφωνο	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ► για δύο δευτερόλεπτα	Μεταφορά ήχου
Μεταφορά κλήσης στο ακουστικό	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ► για δύο δευτερόλεπτα	Μεταφορά ήχου
Σίγαση μικροφώνου	Διάρκεια κλήσης	Πιέστε το κουμπί έντασης '+' για δύο δευτερόλεπτα	Σίγαση ενεργοποιημένη
Ακύρωση σίγασης	Διάρκεια κλήσης (σίγαση μικροφώνου)	Πιέστε το κουμπί έντασης '-' για δύο δευτερόλεπτα	Σίγαση απενεργοποιημένη
Φωνητική κλήση	Συνδεδεμένη συσκευή	Πιέστε ελαφρά το κουμπί ► και το κουμπί έντασης '+' ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα	Επανάκληση φωνητικής κλήσης
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Συνδεδεμένη συσκευή	Πατήστε διπλά ►	Τελευταίος αριθμός Επανάκληση



Προειδοποίηση: Παρατεταμένη πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Παρατήρηση:

- ❖ Όταν η ένταση του ακουστικού βρίσκεται στο επίπεδο Max ή Min θα ακουστεί ένα τόνο "DU".
- ❖ Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη λειτουργία σίγασης μικροφώνου, θα ακούσετε δύο τόνους "DuDu" συνεχόμενα κάθε 10 δευτερόλεπτα.
- ❖ Όταν πατάτε το κουμπί απάντησης κλήσης σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η κλήση θα μεταφερθεί στο κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να αλλάξετε την κλήση στο ακουστικό χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής συνομιλίας ή μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου για περαιτέρω πληροφορίες.

2)Τριπλή διαδικασία κλήσης

Λειτουργίες	Κατάσταση Ακουστικού	Διαδικασία
Απαντήστε τη νέα κλήση και τερματίστε την υπάρχουσα κλήση	Υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση	Πιέστε ελαφρά ► μια φορά
Απαντήστε τη νέα κλήση και διατηρήστε την υπάρχουσα κλήση	Υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση	Πιέστε διπλά το κουμπί ►
Εναλλαγή κλήσεων	Διατήρηση συνομιλίας	Πιέστε διπλά το κουμπί ►
Τερματίστε την υπάρχουσα κλήση και αλλάξτε τη διατήρηση κλήσης	Διατήρηση συνομιλίας	Πιέστε ελαφρά ► μια φορά



3) Σύνδεση με δύο κινητά τηλέφωνα για τη πραγματοποίηση κλήσης

Λειτουργίες	Κατάσταση Ακουστικού	Διαδικασία
Διατηρήστε τη τηλεφωνική κλήση #1 και απαντήστε τη τηλεφωνική κλήση #2	Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης #1 το κινητό τηλέφωνο 2 έχει εισερχόμενη κλήση	Πιέστε διπλά το κουμπί ►
Τερματίστε τη τηλεφωνική κλήση #1 και απαντήστε τη τηλεφωνική κλήση #2	Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης #1 το κινητό τηλέφωνο 2 έχει εισερχόμενη κλήση	Πιέστε ελαφρά το κουμπί ► μια φορά
Εναλλαγή κλήσεων	Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μια από τις τηλεφωνικές κλήσεις θα διατηρηθεί	Πιέστε διπλά το κουμπί ►
Τερματίστε την υπάρχουσα κλήση και επιστρέψτε πίσω στη κλήση που διατηρείται	Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μια από τις τηλεφωνικές κλήσεις θα διατηρηθεί	Πιέστε ελαφρά το κουμπί ► μια φορά

4) Αναπαραγωγή μουσικής Bluetooth mode

Λειτουργίες	Κατάσταση Ακουστικού	Διαδικασία
Αύξηση έντασης ήχου	Αναπαραγωγή μουσικής	Πιέστε ελαφρά το κουμπί έντασης '+'
Μείωση έντασης ήχου	Αναπαραγωγή μουσικής	Πιέστε ελαφρά το κουμπί έντασης '-'
Προηγούμενο τραγούδι	Αναπαραγωγή μουσικής	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης '-'
Επόμενο τραγούδι	Αναπαραγωγή μουσικής	Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης '+'
Παύση	Αναπαραγωγή μουσικής	Πιέστε ελαφρά το κουμπί ► μια φορά
Αναπαραγωγή	Κατάσταση παύσης	Πιέστε ελαφρά το κουμπί ► μια φορά



Σημειώσεις:

- ❖ Όταν η ένταση ρυθμίζεται στο Max, θα εκπέμπει "Μέγιστη Ένταση ήχου ", και εκπέμπει σύντομο τόνο " DU "όταν εμφανίζεται η ελάχιστη ένταση ήχου.
- ❖ Εάν θέλετε να ελέγξετε από απόσταση το προηγούμενο / επόμενο τραγούδι, παύση / αναπαραγωγή, χρειάζεται το δικό σας Bluetooth κινητό τηλέφωνο ή πομπός Bluetooth να βρίσκεται σε ζεύξη με το ακουστικό, για να υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή πομπού Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

Παρατηρήσεις:

- ❖ Μόνο το καλώδιο USB το οποίο υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αυτή, το καλώδιο φόρτισης δεν θα λειτουργήσει.
- ❖ Πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB το οποίο υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων, παρακαλούμε ρυθμίστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή σε W855BT.

5) Λυχνία LED

Λυχνία LED	Κατάσταση Ακουστικού
Κόκκινο και μπλε LED αναβοσβήνει σε εναλλαγή	Κατάσταση Αντιστοίχισης
Μπλε LED αναβοσβήνει μια φορά γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα	Μη συνδεδεμένη συσκευή
Μπλε LED αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα κάθε 4 δευτερόλεπτα	Έχει ήδη συνδεθεί συσκευή
Κόκκινο LED αναβοσβήνει αντί για το μπλε LED	Χαμηλή μπαταρία

6. Επαναφορά εργοστασίου

Στην κατάσταση απενεργοποίησης και στη κατάσταση φόρτισης, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης ήχου + για 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το μέχρι να ανάψει ταυτόχρονα το κόκκινο και το μπλε LED, και το σετ μικροφώνου-ακουστικού θα εκπέμπει "Επαναφορά της λίστας συζευγμένων συσκευών".

Παρατηρήσεις:

Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λίστα με τα ακουστικά που έχει αντιστοιχιστεί θα διαγραφεί. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης, αλλά δεν θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή, θα πρέπει να επαναντιστοιχίσετε και επανασυνδέσετε με τις συσκευές.



▪ Φροντίδα και συντήρηση

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες συστάσεις πριν χρησιμοποιήσετε το W855BT. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές θα μπορείτε να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.

- ❖ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε βρεγμένους χώρους για να αποφύγετε να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στα εσωτερικά κυκλώματα του προϊόντος.
- ❖ Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα. Η υψηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, θα καταστρέψει την μπαταρία και θα προκαλέσει παραμόρφωση ορισμένων πλαστικών εξαρτημάτων.
- ❖ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της άθλησης για να αποφύγετε τον ιδρώτα πάνω στο προϊόν έτσι ώστε να μην βλάψει το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν είναι ανθεκτικό στο νερό.
- ❖ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικό κρύο για να αποφύγετε τη ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα.
- ❖ Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Ένας μη επαγγελματίας μπορεί να βλάψει το προϊόν.
- ❖ Μην ρίχνετε, δονείτε εντατικά ή χτυπήσετε το προϊόν με σκληρό αντικείμενο. Θα βλάψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- ❖ Μην καθαρίζετε τα ακουστικά με σκληρούς χημικούς διαλύτες.
- ❖ Μην γρατσουνίζετε την επιφάνεια του προϊόντος με αιχμηρά αντικείμενα. Θα βλάψει το περίβλημα και την εμφάνιση.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

▪ Ερωτήσεις & απαντήσεις

1. Τι σημαίνει αν όλες οι λυχνίες LED γίνονται κόκκινες;

Η μπαταρία είναι χαμηλή, χρειάζεται επαναφόρτιση.

2. Γιατί η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή κατά τη φόρτιση;

α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φόρτισης συνδέεται σωστά με το σετ ακουστικών.

β) Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το ακουστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία μπορεί να στεγνώσει. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία για 30 λεπτά και στη συνέχεια το κόκκινο LED θα ενεργοποιηθεί.

3. Πόσο μακριά είναι η αποτελεσματική απόσταση μεταξύ του ακουστικού και του κινητού τηλεφώνου;

Σύμφωνα με τα πρότυπα του Bluetooth, το μέγιστο διαθέσιμο εύρος είναι 10 μέτρα. Μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικό περιβάλλον.

4. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν μπορεί να ψάξει και να βρει το ακουστικό;

Το κινητό τηλέφωνο δεν θα βρει το σετ μικροφώνου-ακουστικού αν το κινητό τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δε βρίσκονται σε λειτουργία αντιστοίχισης. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης και στην σωστή κατάσταση λειτουργίας, και στη συνέχεια το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί και να συνδεθεί.



5. Γιατί το ακουστικό δεν ακούει τη φωνή;

- α) Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει ενεργοποιηθεί.
- β) Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι πολύ χαμηλή ή βρίσκεται σε σίγαση.
- γ) Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό συνδέεται σωστά με το κινητό τηλέφωνο.
- δ) Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του ακουστικού και του κινητού τηλεφώνου βρίσκεται στη διαθέσιμη περιοχή Bluetooth.

6. Γιατί το ακουστικό δεν μπορεί να ακούσει καθαρά τη φωνή στη συνομιλία;

- α) Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται σε ισχυρή περιοχή σήματος.
- β) Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βρίσκεται στο διαθέσιμο εύρος αυτού του προϊόντος.

7. Γιατί δεν μπορώ να ελέγξω την παύση, την αναπαραγωγή, το προηγούμενο τραγούδι και το επόμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή μουσικής;

Αυτή η λειτουργία απαιτεί η συσκευή Bluetooth να υποστηρίζει AVRCP (Audio / Video πρωτόκολλο απομακρυσμένου ελέγχου)

▪ **Προδιαγραφές**

Έκδοση Bluetooth	Bluetooth V4.1
Πρωτόκολλα Bluetooth	HFP,HSP, A2DP, AVRCP
Διάρκεια μουσικής	Μέχρι 19 ώρες
Διάρκεια ομιλίας	Μέχρι 20 ώρες
Διάρκεια αναμονής	Περίπου 600 ώρες
Είσοδος φόρτισης	DC5.0V 500mA
Διάρκεια φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Βάρος	238 γρ.



Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή αποδέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκύψουν και μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τη Ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές στις οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει χρήσεις και μπορεί να ακτινοβολεί ραδιενέργεια συχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτό ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης που είναι συνδεδεμένος.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- (2) αυτή η συσκευή αποδέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκύψουν και μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Για την δήλωση συμμόρφωσης παρακαλούμε επισκεφθείτε το site www.dot-media.gr





DECLARATION OF CONFORMITY

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD,
Katevasias 18 & Ntalias, Aharnai, Attiki, Greece

In accordance with the following Directives:

**EMC Directive 2004/108/EC ,Low Voltage Directive 2006 /95/EC,
R&TTE Directive 1999/5/EC and RoHS Directive 2011/65/EU**

The product is compatible with the following norms/standards

Health&Safety	EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013
	IEC 62209-2
	EN62311
Radio	EN 300 328 V1.8.1
	EN 301 489 -1 V1.9.2
	EN 301 489-17 V2.2.1
	FCC 47 CFR Part 15.247
EMC	EN 55022:2010 + AC: 2011
	FCC 47 CFR Part 15, Subpart B

Hereby we declare that:

Passion For Technology

Equipment: Headphones
Model number HD W820, HD W830, HD W855
Brandname Edifier

Is in conformity with the applicable requirements of the following documents

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the Relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all Applicable Essential Requirements of the Directives. **The product carries the CE mark accordingly**

Aharnai, Greece November 1st, 2017

DOTMEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΧΩΝΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΣΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Τ.Κ. 13671
Α.Φ.Μ.: 999075747 - Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2849836, 210 2840486, 210 2849419
FAX: 210 2446835

(TheodorosMavroeidis)
Technical Manager